

Cascade à LED

- Système composé d'un feu maître et de 9 feux esclaves
- Connecteur enfichable robuste pour câble entre les feux
- Capteur crépusculaire
- Montage rapide sur chaque système de balise au moyen de l'adaptateur approprié (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Réglable comme feux à défilement, feu de balisage, feux clignotants et feux continus



Couleur lumineuse
jaune



Intensité lumineuse eff.
1500 cd



Conso moy. de courant jour
1,3 A



Tension de service
12/24V



Fréquence édat/clignotement
60 écl./min.



Ampoule
1 LED



Dimensions
207 x 88 x 270 mm
(feu individuel)



Poids
0,6 kg (feu individuel)

Cascade à LED

N° de commande

Cascade défilante LED, 10 feux, type 640, 230/12V sans balise

120911-1

Zubehör

N° de commande

Bloc d'alimentation/chargeur 230/12V, 17 A

220909-2

Commande manuelle pour Cascade à LED type 640

329301-01

Bac à accus, verrouillable, pour accus 12 V jusqu'à 230 Ah

190230-1

Cascade 200 LED, jaune sans balise

122216-01

Alimentation centrale de l'accu avec boîtier de branchement

400210-05

Autonomie

avec accu 12 V, 100 Ah

Ensemble à 10 feux - 80 h

avec accu 12 V, 180 Ah

Ensemble à 10 feux - 140 h

avec accu 12 V, 230 Ah

Ensemble à 10 feux - 180 h



Fixation sur balise standard



Bac à accus, verrouillable



Commande manuelle pour Cascade à LED



Alimentation centrale de l'accu avec boîtier de branchement



Autres informations
NIS-01983
Saisie sur nissen-germany.com