

Cascade à LED

- Système composé d'un feu maître et de 9 feux esclaves
- Connecteur enfichable robuste pour câble entre les feux
- Capteur crépusculaire
- Montage rapide sur chaque système de balise au moyen de l'adaptateur approprié (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Réglable comme feux à défilement, feu de balisage, feux clignotants et feux continus



Couleur lumineuse
jaune



Intensité lumineuse eff.
1500 cd



Conso moy. de courant jour
1,3 A



Tension de service
12/24V



Fréquence éclat/clignotement
60 écl./min.



Ampoule
1 LED



Dimensions
207 x 88 x 270 mm
(feu individuel)



Poids
0,6 kg (feu individuel)

Cascade à LED

N° de commande

Cascade défilante LED, 10 feux, type 640, 230/12V sans balise 120911-1

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Alimentation centrale de l'accu avec boîtier de branchement 400210-05
 Cascade 200 LED, jaune 122216-01 sans balise
 Bac à accu, verrouillable, pour accu 12V jusqu'à 230 Ah 190230-1
 Commande manuelle pour Cascade à LED type 640 329301-01
 Bloc d'alimentation/chargeur 230/12V, 17 A 220909-2

Autonomie

avec accu 12V, 100 Ah Ensemble à 10 feux - 80 h
 avec accu 12V, 180 Ah Ensemble à 10 feux - 140 h
 avec accu 12V, 230 Ah Ensemble à 10 feux - 180 h



Fixation sur balise standard



Bac à accu, verrouillable



Commande manuelle pour Cascade à LED



Alimentation centrale de l'accu avec boîtier de branchement



Autres informations
NIS-01983
Saisie sur nissen-germany.com